ESENTA SI1000V4-WF-PB / IP / SIP Video Sprechanlage / 180° Kamera / mit Fingerprint / Briefkasten-Modul / 91 x 229 / mit HUB

Art.-Nr. SI1000V4-WF-PB

Artikelnummer	SI1000V4-WF-PB
EAN	4260395375350
Zolltarifnummer (HS-Code)	85176910000
Ursprungsland	DE
Farbe	Schwarz / Schwarz
Maße (L × B × H)	229 x 91 x 33 mm
Nettogewicht	2,1 kg
Bruttogewicht (inkl. Verpackung)	2,6 kg
Verpackungseinheit (VPE)	1



Technische Daten

Betriebsspannung	24-48V/DC ± 10% (Passiv PoE kompatibel)
Leistungsaufnahme	6,5-7,5 Watt
Umgebung	
Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C (integrierter Lüfter)
Betriebsfeuchtigkeit	< 95%RH
Frontplatte	Briefkasten-Einbaumodul Corning Gorilla Glass + Kunststoff
Oberfläche	Gorilla Glass
Maße BxHxT in mm	229 x 91 x 33 mm
Kamera / Objektiv	180° Kamerablickwinkel
Nachtsicht	14 Infrarot-LED´s (Reichweite ca. 1m)
Bewegungssensor	Radar-Sensor
Display	4,3" / 480 x 800 Pixel / Sonnenlesbares Farbdisplay
Mikrofon / Lautsprecher	Ja / Ja (fest integriert)
Kommunikationsmethode	Duplex
Konnektivität	Ethernet 10/100BASE-T, 2WIP-Module, BT 4.0
Konfiguration	Über Weboberfläche oder Smartphone App
Elektrische Anschlüsse Außenstation	1 Anschlusskontakt für Power, 3 Relais potentialfrei 2A 30V DC, 1 Netzwerk
Elektrische Anschlüsse HUB	1 Anschlusskontakt für Power IN, 1 Anschlusskontakt für Power OUT, 3 Relais potentialfrei 2A 30V DC, 1 Netzwerk IN, 1 Netzwerk OUT, 1 Micro USB
Schutzklasse	Entspricht dem IP-Standards für Staubschutz und Schutz gegen Strahlwasser

Montage	Unterputz
Öffnungsfunktion	Fingerabdruck + PIN-Code + NFC (13,56 MHz) + APP
Speicherkapazität	500 Fingerabdrücke + 500 PIN-Code + 500 NFC
Fingerabdruck Scanner	Kapazitiver Vollflächen-Scanner
Auflösung	508 DPI, 8-BIT grayscale
Lesegeschwindigkeit	< 1 Sekunde
Anschluss / Aderanzahl	Siehe Anschlussdiagramme in der Bedienungsanleitung
Entfernung	max. 100m (CAT7 Installationsleitung AWG23)
Anbindung an FritzBox	Ja
Anbindung an SIP TK-Anlagen	Ja

Beschreibung

Die ESENTA SIAS Außenstation ist eine netzwerkbasierte IP Video-Türsprechanlage für Unterputz-, Aufputz-, Briefkasten- und Pfostenmontage. Schnelle Installation, einfache Konfiguration und intuitive Bedienung zeichnen das System aus.

Türrufe erreichen wahlweise die kostenlose ESENTA App (iOS / Android), SIP-Telefone und TK-Anlagen oder beides parallel. Ein Cloud-Zwang besteht nicht: Die Anlage arbeitet auf Wunsch vollständig lokal, der ESENTA Cloud-Service bleibt optional und kostenlos.

Zutrittsberechtigungen lassen sich je Benutzer nach Uhrzeit, Datum und Wochentag hinterlegen, Gastzugänge bei Bedarf aktivieren und deaktivieren. Über MQTT und HTTP-API fügt sich die Station in Smart-Home-Systeme ein; WebRTC-Webanwendungen laufen direkt auf dem integrierten Touch-Display.

Der im Set enthaltene ESENTA HUB (Sicherheits- und Schaltmodul) macht das System sabotagesicher: Türöffner-Kontakte und Netzwerkübergang bleiben geschützt im Gebäude.

Typische Einsatzbereiche sind Ein- und Mehrfamilienhäuser, Büro- und Gewerbeimmobilien sowie öffentliche Einrichtungen.

Lieferumfang

- 1x SI-AS1000 Briefkastenmodul
- 1x Befestigungsrahmen
- 1x HU1000 Sicherheitsmodul
- 1x HS-NETZTEIL 24V DC 36W
- 1x Montagezubehör