

A170



DECT



Hervorragender
Breitband-Sound



Leichtbauweise



Hoher Tragekomfort



HD-Audio

Bequemes Headset mit 3 Trageoptionen

Das drahtlose Snom A170 Headset ermöglicht hohe Audioqualität und bietet - dank DECT-Technologie - eine Mobilität mit Reichweiten von bis zu 25 m. Das leichte Headset verfügt über einen HD-Audio-Hörer und ein Mikrofon mit passiver Geräuschunterdrückung, so dass störende Hintergrundgeräusche verschwinden. Neben den 3 Tragemöglichkeiten (Kopfbügel, Nackenbügel oder am Ohr) sorgt auch die EHS-Funktionalität für ein komfortables Benutzererlebnis. Per Knopfdruck lassen sich die wichtigsten Funktionen wie

Rufannahme, Mikrofon-Stummschaltung oder Lautstärke direkt am Headset steuern. Bei intensiver Nutzung kann man den Akku jederzeit - also auch während laufender Gespräche - tauschen, womit prinzipiell unbegrenztes Freisprechen ermöglicht wird. Das A170 ist mit den Snom-Tischtelefonen der D8xx, D7xx- und D3xx-Serie kompatibel und ist über den integrierten USB-Anschluss auch an einen PC anschließbar. Zwischen den beiden Quellen kann man einfach per Knopfdruck wechseln.

Produktvarianten



A170 (Kopfbügel)



A170 (Nackenbügel)



A170 (Ohrbügel)

Grundlagen und Ausstattung

- Produktinformation
 - DECT-Headset | schwarz | PN 00004387
- Verwendung: Innenräume, Schreibtisch
- Ausstattung
 - Ohrpolster: Kunstleder
 - Drei Tragemöglichkeiten: mit Kopf-, Nacken- oder Ohrbügel

Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (L × B × H, ca.)
 - Verpackung: 200 mm × 160 mm × 150 mm
- Gewicht (ca.)
 - 44 g (Kopfbügel), 36 g (mit Nackenbügel), 22 g (mit Ohrenbügel)

Anzeigen

- Headset
 - Anzeige verschiedener Statusinformationen: 1 zweifarbige LED
- Basisstation | Ladeschale
 - Anzeige der Stummschaltung: 1 zweifarbige LED
 - Anzeige des Betriebsmodus (PC / Phone): 2 grüne LEDs

Tasten

- Insgesamt 7 Tasten
 - 5 dedizierte Audiotasten
 - Headset
 - Stummschalten
 - Lautstärke + / - (Miniatur-Schwenkkopf)
 - Basisstation | Ladeschale

- Mikrofon-Lautstärke + / -
- 4 dedizierte Funktionstasten
 - Headset: Anrufsteuerung (mit zweifarbiger LED)
 - Basisstation | Ladeschale: Telefon (mit grüner LED), PC (mit grüner LED)
- 3 Schalter
 - Auto-Antwort-Schalter, Bandbreitenschalter, Klangqualitätsschalter

Audio-Funktionen

- Headset-Lautsprecher
 - Frequenzbereich: 300 Hz - 7,0 kHz
- Mikrofon
 - Frequenzbereich: 300 Hz - 7,0 kHz
 - Passive Nebengeräuschunterdrückung
- HD-Audio

Schnittstellen und Anschlüsse

- Stromversorgung
 - Headset: Akku 2 × 3,7 V, 140 mAh, Lithium-Ion, herausnehmbar, wiederaufladbar, bis zu 2 h Ladezeit
 - Basisstation | Ladeschale: Netzteil 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 6 V DC / Ausgang 1: 300 mA / Ausgang 2: 450 mA
- Anschlüsse
 - Netzteil: RJ11-6P6C-Buchse
 - Audioquelle: USB 2.0 Typ Mini-B-Buchse
 - Telefon Headset-Adapter: RJ45-8P4C-Buchse
 - [EHS-Adapter](#): RJ12-4P4C-Buchse
- Drahtlose Schnittstellen
 - DECT

DECT-Technologie und -Funktionen

- Standard: DECT (DSAA 64 bit)
- Frequenzband:
 - Europa: 1.880 - 1.900 MHz
- Abdeckung
 - Bis zu 25 m in Innenräumen

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur:
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): < 95 %

Packungsinhalt

- Hardware
 - Headset A170
 - Basisstation | Ladeschale
 - Netzteil

Serien-Überblick



A310D



A310M



A330D



A330M



A100D



A100M



A150



A170



A190

Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen: [Snom A170-Webseite](#) | [Snom Service](#)

[Hub](#) | [Typengenehmigung](#) | [Herstellergarantie](#) | [Unternehmensstandorte](#)

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.

- Akku: 2 × 3,7 V, 140 mAh, Lithium-Ion
- 3 Zubehörsätze für unterschiedliche Trageoptionen
- Verdrahtungs-Set
 - Audioquelle: USB-A auf USB Mini-B-Kabel
 - **EHS-Adapter**: RJ12-4P4C auf RJ45-6P6C-Kabel, RJ12-4P4C auf 4-pin-Kabel
 - Telefon Headset-Adapter: RJ45-8P4C auf RJ9-4P4C-Kabel
- Dokumentation
 - **Schnell-Installationsanleitung**

Snom-Zubehör und kompatible Geräte

- IP-Tischtelefon (RJ9-4P4C)
 - **D3xx, D7xx, D8xx**